



TXA116



## Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 2 Drosseln, 2x320mA

### Technische Eigenschaften

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---------------|---|

#### Konnektivität

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |
|------------------------|------|

#### Spannung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |
| Ausgangsspannung | 28 - 32 V   |

#### Anschluss

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Texte

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Sicherung    | Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz |
| Anschluss    | Schutzleiter muss angeschlossen werden             |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen                      |

#### Spannungsversorgung

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Versorgungsspannung | 230 V AC |
|---------------------|----------|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |