



RFM100D

BEKA EN54-7 Funk-Rauchmelder mit Sirene, weiss

Technische Eigenschaften

Konnektivität

|            |    |
|------------|----|
| Vernetzbar | Ja |
|------------|----|

Spannungsversorgung

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Versorgungsspannung | Lithium Batterie 3V |
|---------------------|---------------------|

Konnektivität

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Funkverbindung optional | Ja                   |
| Verbindungsart          | Funk 868 MHz/434 MHz |

Ausstattung

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Alarmlautstärke Summer | 85 dB |
|------------------------|-------|

Abmessungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Durchmesser | 124 mm |
| Höhe        | 51 mm  |

Batterie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Batterielebensdauer | 10 Jahre |
|---------------------|----------|

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP32 |
|--------------------------------|------|

Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
|--------------------|-------------|